CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE TYPE ACH 580

Convertisseur de fréquence compact et convivial à utiliser comme démarreur et
régulateur pour les ventilateurs.
Utilisé en connexion avec un transmetteur de pression différentielle
comme régulateur de pression constante pour obtenir un vide constant
par régulation de rotation.
Le guide rapide Gram pour les régulations PID est inclus en standard
pour faciliter et accélérer le démarrage.
Fonctionnement: Par affichage digital sur la face avant du convertisseur
Alimentation: 3 x 400 VAC
(380 ~ 480 VAC +/-10%)
3 phase + N + PE

N° d'article	Fonctionnement normal [kW]	Max. Amp.	Type	Avec filtre net CEM	Hauteur	Largeur	Profondeur	Température [°C]	Max. fréq.	Min. fréq.	Indice de protection standard
09 230 000	0,75	2,6	ACH580	Ja	303	125	233	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 050	1,10	3,3	ACH580	Ja	303	125	233	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 100	1,50	4,0	ACH580	Ja	303	125	233	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 150	2,2	5,6	ACH580	Ja	303	125	233	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 200	3,0	7,2	ACH580	Ja	303	125	233	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 250	4,0	9,4	ACH580	Ja	303	125	233	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 300	5,5	12,6	ACH580	Ja	303	125	233	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 350	7,5	17,0	ACH580	Ja	394	125	239	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 400	11,0	25,0	ACH580	Ja	394	125	239	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 450	15,0	32,0	ACH580	Ja	454	203	237	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 500	18,5	38,0	ACH580	Ja	454	203	237	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 550	22,0	45,0	ACH580	Ja	454	203	237	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 600	30,0	62,0	ACH580	Ja	600	203	265	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 650	37,0	73,0	ACH580	Ja	600	203	265	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 700	45,0	88,0	ACH580	Ja	732	203	320	-15 - +50	500	0	IP55
09 230 750	55,0	106,0	ACH580	Ja	732	203	320	-15 - +50	500	0	IP55

Le convertisseur de fréquence peut être utilisé pour tous les ventilateurs Gram.

Droit de modification réservé

Rev. 02.25